

Бесконтактная кнопка выхода DR-04



Кнопка предназначена для работы в СКУД или других слаботочных системах.
Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания.

Индикация

Синяя – дежурный режим

Зеленая – при срабатывании кнопки

Логика работы – НО/НЗ

Питание – 12-24В

Коммутируемое напряжение – до 24В, 3А

Диапазон рабочих температур - -20 - +55°C

Относительная влажность воздуха - 0-95%

Габаритные размеры - 115x70x30 мм

Вес - 0,11 кг

Настройка

Дальность срабатывания кнопки может быть настроена в пределах 5-20 см, с помощью подстроечного резистора, расположенного на задней стенке кнопки. Дальность увеличивается при вращении подстроечного резистора по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки.

Бесконтактная кнопка выхода DR-04



Кнопка предназначена для работы в СКУД или других слаботочных системах.
Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания.

Индикация

Синяя – дежурный режим

Зеленая – при срабатывании кнопки

Логика работы – НО/НЗ

Питание – 12-24В

Коммутируемое напряжение – до 24В, 3А

Диапазон рабочих температур - -20 - +55°C

Относительная влажность воздуха - 0-95%

Габаритные размеры - 115x70x30 мм

Вес - 0,11 кг

Настройка

Дальность срабатывания кнопки может быть настроена в пределах 5-20 см, с помощью подстроечного резистора, расположенного на задней стенке кнопки. Дальность увеличивается при вращении подстроечного резистора по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки.